



dodbit

dodbit.com / dodbit.ar  
E-mail: [info@dodbit.com](mailto:info@dodbit.com)

Servicio técnico  
E-mail: [sopORTE@dodbit.com](mailto:sopORTE@dodbit.com)

## MONITOREO DE RED - modelo ECO-01

---

Gracias por su compra! Por favor lea atentamente este documento, antes de la puesta en marcha,

- Elija el Operador de telefonía celular de mejor cobertura (Personal, Movistar, Claro). NO UTILIZAR TUENTI
- El formato de SIM que utiliza el dispositivo es del tipo Micro SIM.



- Active el SIM antes de insertarlo en el dispositivo.
- Inserción de SIM - **(IMPORTANTE !)**  
Preste atención a la orientación antes de introducirlo, colocarlo en forma incorrecta puede provocar que el mismo se atasque y se dificulte su extracción.



- Características Técnicas

- Batería recargable interna de polímero de Litio
- Monitorea la red eléctrica, avisa cortes y restablecimiento de energía por SMS.
- Búsqueda automática de señal
- Configuración\* de 1 hasta 3 celulares.
- Configuración\* cantidad de mensajes y frecuencia de envío de los mismos de 5 a 120 minutos.

\*\*\*\*\*

**ATENCIÓN:**

Este equipo sale de fábrica pre configurado, no es posible realizar cambios por el usuario. En caso de realizar cambios, deberá ser remitido a fábrica, costeados los gastos de despacho. Servicio de reconfiguración a cargo del comprador.

\*\*\*\*\*

- Funcionamiento,

- 1) colocar el chip GSM como se indica en el punto anterior
- 2) Insertar el cargador en la ranura del gabinete
- 3) conectar el cable USB al dispositivo, **prestar atención a la orientación del mismo! NO FORZAR**
- 4) Enchufar a la red eléctrica, presiona el botón de encendido.

Estados del led:

Intermitencias breves - Búsqueda de red/ envío de mensajes  
intermitencia de 1 segundo - Corte de energía eléctrica  
Led encendido sin intermitencia - Suministro normal.

Mensajes:

Inicio  
Corte de energía !!.  
Vuelta de energía.

**Garantía:** Dodbit garantiza el correcto funcionamiento del dispositivo por 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de venta, periodo durante el cual reparara o en su caso reemplazara por de similares características, sin cargo alguno para el comprador. Quedan expresamente excluidas de la presente garantía las fallas y/o roturas del dispositivo atribuibles a su incorrecta utilización, inadecuada manipulación, quita de componentes o las debidas a cualquier casusa ajena al producto y todo supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Esta garantía se extinguirá anticipadamente y automáticamente si Dodbit comprobara a su único criterio que el dispositivo fue desarmado y/o reparado por personas no autorizadas.